

1 MP MEGAPİKSEL AHD (ANALOG HIGH DEFINITION) DOME KAMERA ŞARTNAMESİ

1. Kameranın görüntü Sensörü 1/4 CMOS Processor IR Cut Megapixel Lens
2. Kamera, 1mp (1280 x 720), çözünürlükte 25 fps değerinde görüntü yayını sağlamalıdır.
3. Kamerada düşük ışıkta daha etkili görüntü alabilmek için Dijital DWDR “ Geniş Dinamik Aralık “ oto fonksiyonu olmalıdır.
4. Kamera kullanılan sabit lens 3.6 mm 2 megapiksel olmalıdır.
5. Kamera 24 adet ır led ile 20-30 metrede siyah beyaz görüntü sağlamalıdır.
6. Kamerada gerçek Gece / Gündüz görüntü ICR özelliği olmalıdır.
7. Kamera da alan maskeleyme HSBLC ile alan seçme özelliği olmalıdır.
8. Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 2D-3DNR özelliği olmalıdır.
9. Kamera hareket algılamada ekranda belirgin işaretler ile ikaz vermelidir.

10. Kamera jack giriři yanında bulunan iki kabloyu birbirine bağlayarak analog ve ahd seçeneğine geçiş yapabilmelidir.
11. Kamera kablolama altyapısında herhangi bir yükseltici veya genişletici kullanılmadan 500 mt mesafe de görüntü verebilmelidir.
12. Nem oranı %95 Olmalıdır.
13. Kamera Agc değeri 0/15 arası ayarlama yapılabilirdir.
14. Kamera da negative image özelliđi olmalıdır.
15. Kameranın Video çıkışı 75 Ohm , BNC Connector olmalıdır.
16. Kamera sisli havalarda daha net görüntü alabilmesi için "Anti Foggy" özelliđi olmalıdır.
17. Kamera da 4 adet istenilen bölgeye (mahramiyet) mozaikleme ve maskeleme yapılabilirdir

18. Kamera PAL/NTSC sinyal sisteminde çalışmalı ve Progresif (Kademeli) Tarama altyapısında çalışmalıdır.
19. Kameranın Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen elektronik diyagram "shutter" hızı 1/5sn~1/50000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.
20. Kamera Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.
21. Kamera DC 12V güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.
22. Kamera maksimum 2Amper (IR LED ON) güç sarfiyatı yapmalıdır.
23. Kamera darbeye dayanıklı metal kasa olmalıdır.
24. Kamera -20 °C ~ +55 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.
25. Kamera en az 2 yıl garantili olmalıdır.
26. İthalatçı firmanın, Sanayi Bakanlığından Garanti belgesi ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
27. İthalatçı firmanın Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
28. İthalatçı firmanın Tasarım Tescil Belgesine sahip olmalıdır.

29. Kamera ithalatçı firmanın Yerli Malı Belgesi olmalıdır.
30. İthalatçı firmanın Kapasite Raporuna sahip olmalıdır.
31. İthalatçı firma Sanayi Sicil Belgesine sahip olmalıdır.
32. Kamera çevre dostu RoHs belgesine sahip olmalıdır.
33. Kameranın Avrupa standartları uyumluluğu için CE belgesi olmalıdır.
34. İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi sahip olmalıdır.
35. ISO 9001 belgesinin TÜRKAİ onaylı olmalıdır.
36. Ürünün markası ile Üreticiye ait CE belgesi markası aynı olmalıdır.